



1) Krawędź odniesienia 2) 1. pozycja przełączania



## Display/Operation

Wskaźnik zadziałania 1-6. Miejsce przełączania: brak

## Electrical connection

Rodzaj przyłącza 1-6. Miejsce przełączania: Przyłącze śrubowe

## Electrical data

Mechaniczna funkcja przełączania Przerwa podwójna izolowane galwanicznie jeden styk zwierny i jeden styk rozwierny Styk przełączny dwuobwodowy

Prąd ciągły 1-6. Miejsce przełączania: 6 A

Szybkość przełączania 1-6. Miejsce przełączania: 300/min

Znamionowe napięcie pracy  $U_e$  1-6. Miejsce przełączania: 250 VAC

## Environmental conditions

Stopień ochrony IP67

Temperatura otoczenia -5...85 °C

## Functional safety

B10d (EN ISO 13849-1) BSE 30.0: 30 mln cykli przełączania

## General data

Dopuszczenie / zgodność CE  
 CCC  
 CSA

Norma podstawowa IEC 60947-5-1

Wersja

Zasada działania

Styk szybkosprawny

1-6. Miejsce przełączania: Parametry mechaniczne

## Material

Materiał obudowy

Materiał obudowy, ochrona powierzchni

Materiał popychacza

Materiał styku

Aluminium

Anodowane

1-6. Miejsce przełączania: Stal nierdzewna (1.4034)

1-6. Miejsce przełączania: Srebro czyste, pozłacane

## Mechanical data

Element przełączający

Kierunek najazdu

Kołnierz, przewodzenie

Liczba pozycji przełączania

Montaż

Odległość krzywki - krawędź odniesienia

Odległość pierwszego trzpienia

Prędkość najazdu

Rodzaj popychacza

Siła wyzwalania przełącznika

Średnia żywotność mechaniczna 14

Wymiary

1-6. Miejsce przełączania: BSE 30.0

Pionowo do powierzchni przykręcania

1 wyjście gwintowane M25

6x rolka

pionowo

1-6. Miejsce przełączania: 2.50...3.00 mm

50 mm

1-6. Miejsce przełączania: 60 m/min

1-6. pozycja przełączania: rolka

1-6. Miejsce przełączania: 20 N

1-6. Miejsce przełączania: 30 mln przełączeń

148 x 90 x 77 mm

## Range/Distance

Powtarzalność

1-6. Miejsce przełączania: ±0.01 mm

Łączniki krzywkowe  
BNS 819-B06-R16-72-10  
Kod artykułu: BNS0261

**BALLUFF**

Rozstaw przełączników

16 mm

Podawanie wartości MTTF- / B10d nie stanowi wiążącego zapewnienia o właściwościach i/lub żywotności produktu; są to jedynie wartości ustalone doświadczalnie, bez charakteru zobowiązującego. Na podstawie tych wartości nie przedłuża się również okresu przedawnienia roszczeń z tytułu wad ani nie

wpływa to na ten okres w jakiegokolwiek innej formie.

Informujemy, iż wymienione produkty nie są same w sobie podzespołami bezpieczeństwa w myśl dyrektywy maszynowej 2006/42/EG art. 2c. Możliwe jest jednak dzięki dwukanałowemu zastosowaniu produktów zbudowanie odpowiednich struktur według EN 13849-1 o wysokim poziomie wydajności.

### Wiring Diagram

BSE 30.0

