



1) Krawędź odniesienia



**Basic features**

<b>Dopuszczenie / Zgodność</b>	CE UKCA CCC WEEE
<b>Norma podstawowa</b>	IEC 60947-5-1
<b>Wersja</b>	Styk szybko sprawny
<b>Zasada działania</b>	1-3. Miejsce przełączania: Parametry mechaniczne

**Display/Operation**

<b>Wskaźnik zadziałania</b>	1-3. Miejsce przełączania: brak
-----------------------------	---------------------------------

**Electrical connection**

<b>Rodzaj przyłącza</b>	1-3. Miejsce przełączania: Przyłącze śrubowe
-------------------------	---

**Electrical data**

<b>Mechaniczna funkcja przełączania</b>	Jednostykowy zestyk przełączny
<b>Prąd ciągły</b>	1-3. Miejsce przełączania: 5 A
<b>Szybkość przełączania</b>	1-3. Miejsce przełączania: 200/ min
<b>Znamionowe napięcie pracy Ue</b>	1-3. Miejsce przełączania: 250 VAC

**Environmental conditions**

<b>Stopień ochrony</b>	IP67
<b>Temperatura otoczenia</b>	-5...85 °C

**Functional safety**

<b>B10d (EN ISO 13849-1)</b>	BSE 70.1: 10 mln. cykli przełączania
------------------------------	---

**Material**

<b>Materiał obudowy</b>	Aluminium, Anodowane
<b>Materiał obudowy, ochrona powierzchni</b>	Anodowane
<b>Materiał popychacza</b>	1-3. Miejsce przełączania: Stal nierdzewna (1.4034)
<b>Materiał styku</b>	1-3. Miejsce przełączania: Srebro czyste

Łączniki krzywkowe  
**BNS 819-B03-K08-40-11**  
Kod artykułu: BNS01TU

# BALLUFF

## Mechanical data

Element przełączający	1-3. Miejsce przełączania: BSE 70.1
Kierunek najazdu	wzdłuż, równoległe do powierzchni przykręcenia
Kołnierz, przewodzenie	brak
Montaż	Pionowo
Number of switching positions	3x Kulka Parametry mechaniczne
Odległość krzywki - krawędź odniesienia	1-3. Miejsce przełączania: 2.30...2.80 mm
Odległość pierwszego trzpienia	13 mm

Prędkość najazdu	1-3. Miejsce przełączania: 9 m/min
Rodzaj popychacza	1-3. pozycja przełączania: kulka
Siła wyzwiania przełącznika	1-3. Miejsce przełączania: 8 N
Wymiary	40 x 42 x 48 mm
Średnia żywotność mechaniczna	1-3. Miejsce przełączania: 10 mln. przełączeń

## Range/Distance

Powtarzalność	1-3. Miejsce przełączania: ±0.03 mm
Rozstaw przełączników	8 mm

## Wiring Diagrams

