



1) Krawędź odniesienia 2) Wskazanie funkcji FC 3) Przepust kablowy



## Display/Operation

Wskaźnik zadziałania 1-2. Miejsce przełączania: FC - 6...24 V

## Electrical connection

Rodzaj przyłącza 1-2. Miejsce przełączania: Przyłącze śrubowe

## Electrical data

Mechaniczna funkcja przełączania Jednostkowy zestaw przełączny  
 Prąd ciągły 1-2. Miejsce przełączania: 5 A  
 Szybkość przełączania 1-2. Miejsce przełączania: 200/min  
 Znamionowe napięcie pracy  $U_e$  1-2. Miejsce przełączania: 250 VAC

## Environmental conditions

Stopień ochrony IP67  
 Temperatura otoczenia -5...85 °C

## Functional safety

B10d (EN ISO 13849-1) BSE 70.1: 10 mln cykli przełączania

## General data

Dopuszczenie / zgodność CE  
 CCC  
 Norma podstawowa IEC 60947-5-1  
 Wersja Szybki i precyzyjny

Internet www.balluff.com  
 Balluff Germany +49 (0) 7158 173-0, 173-370  
 Balluff USA 1-800-543-8390  
 Balluff China +86 (0) 21-50 644131

## Zasada działania

1-2. Miejsce przełączania:  
 Parametry mechaniczne

## Material

Materiał obudowy Aluminium  
 Materiał obudowy, ochrona powierzchni Anodowane  
 Materiał popychacza 1-2. Miejsce przełączania: Stal nierdzewna (1.4034)  
 Materiał styku 1-2. Miejsce przełączania: Srebro czyste

## Mechanical data

Element przełączający 1-2. Miejsce przełączania: BSE 70.1  
 Kierunek najazdu wzdłuż, równoległe do powierzchni przykręcenia  
 Kołnierz, przewodzenie brak  
 Liczba pozycji przełączania 2x rolka  
 Montaż pionowo  
 Odległość krzywki - krawędź odniesienia 1-2. Miejsce przełączania: 2.30...2.80 mm  
 Prędkość najazdu 1-2. Miejsce przełączania: 60 m/min  
 Rodzaj popychacza 1-2. pozycja przełączania: rolka  
 Siła wyzwania przełącznika 1-2. Miejsce przełączania: 8 N  
 Średnia żywotność mechaniczna 14 1-2. Miejsce przełączania: 10 mln przełączeń

## Range/Distance

Powtarzalność 1-2. Miejsce przełączania: ±0.05 mm

Podawanie wartości MTTF- / B10d nie stanowi wiążącego zapewnienia o właściwościach i/lub żywotności produktu; są to jedynie wartości ustalone doświadczalnie, bez charakteru zobowiązującego. Na podstawie tych wartości nie przedłuża się również okresu przedawnienia roszczeń z tytułu wad ani nie

Łączniki krzywkowe  
BNS 819-B02-R08-40-11-FC  
Kod artykułu: BNS01R7

**BALLUFF**

wplywa to na ten okres w jakiejkolwiek innej formie.

Informujemy, iż wymienione produkty nie są same w sobie podzespołami bez-

pieczeństwa w myśl dyrektywy maszynowej 2006/42/EG art. 2c. Możliwe jest jednak dzięki dwukanałowemu zastosowaniu produktów zbudowanie odpowiednich struktur według EN 13849-1 o wysokim poziomie wydajności.

## Wiring Diagram

