



1) Krawędź odniesienia 2) Pierścieni uszczelniający 3) Przepust kablowy



Display/Operation

Wskaźnik zadziałania 1-4. Miejsce przełączania: brak

Electrical connection

Rodzaj przyłącza 1-4. Miejsce przełączania: Przyłącze śrubowe

Electrical data

Mechaniczna funkcja przełączania jeden styk zwierny i jeden styk rozwierny izolowane galwanicznie Przerwa podwójna Styk przełączny dwuobwodowy
 Prąd ciągły 1-4. Miejsce przełączania: 6 A
 Szybkość przełączania 1-4. Miejsce przełączania: 300/min
 Znamionowe napięcie pracy U_e 1-4. Miejsce przełączania: 250 VAC

Environmental conditions

Stopień ochrony IP67
 Temperatura otoczenia -5...85 °C

Functional safety

B10d (EN ISO 13849-1) BSE 30.0: 30 mln cykli przełączania

General data

Dopuszczenie / zgodność CE CCC

Norma podstawowa Przelącznik DIN
 Wersja
 Zasada działania

IEC 60947-5-1
 DIN 43697
 Styk szybko sprawny
 1-4. Miejsce przełączania: Parametry mechaniczne

Material

Materiał obudowy Aluminium
 Materiał obudowy, ochrona powierzchni Anodowane
 Materiał popychacza 1-4. Miejsce przełączania: Stal nierdzewna (1.4034)
 Materiał styku 1-4. Miejsce przełączania: Srebro czyste, pozłacane

Mechanical data

Element przełączający 1-4. Miejsce przełączania: BSE 30.0
 Kierunek najazdu wzdłuż, równoległe do powierzchni przykręcenia
 Kołnierz, przewodzenie 2 wyjścia gwintowane M25
 Liczba pozycji przełączania 4x kulka
 Montaż pionowo
 Odległość krzywki - krawędź odniesienia 1-4. Miejsce przełączania: 4.50...5.00 mm
 Prędkość najazdu 1-4. Miejsce przełączania: 10 m/min
 Rodzaj popychacza 1-4. pozycja przełączania: kulka
 Siła wyzwalania przełącznika 1-4. Miejsce przełączania: 20 N
 Średnia żywotność mechaniczna 14 1-4. Miejsce przełączania: 30 mln przełączeń

Range/Distance

Powtarzalność 1-4. Miejsce przełączania: ±0.002 mm

Łączniki krzywkowe
BNS 819-D04-K16-100-10
Kod artykułu: BNS00HN

BALLUFF

Podawanie wartości MTTF- / B10d nie stanowi wiążącego zapewnienia o właściwościach i/lub żywotności produktu; są to jedynie wartości ustalone doświadczalnie, bez charakteru zobowiązującego. Na podstawie tych wartości nie przedłuża się również okresu przedawnienia roszczeń z tytułu wad ani nie wpływa to na ten okres w jakiegokolwiek innej formie.

Informujemy, iż wymienione produkty nie są same w sobie podzespołami bezpieczeństwa w myśl dyrektywy maszynowej 2006/42/EG art. 2c. Możliwe jest jednak dzięki dwukanałowemu zastosowaniu produktów zbudowanie odpowiednich struktur według EN 13849-1 o wysokim poziomie wydajności.

Wiring Diagram

BSE 30.0

