



1) Krawędź odniesienia 2) Pierścień uszczelniający 3) Suwak zapobiegający krystalizacji



Display/Operation

Wskaźnik zadziałania 1-4. Miejsce przełączania: brak

Electrical connection

Rodzaj przyłącza 1-4. Miejsce przełączania:
Przyłącze śrubowe

Electrical data

Prąd ciągły 1-4. Miejsce przełączania: 0.1 A
 Szybkość przełączania 1-4. Miejsce przełączania: 200/
min
 Znamionowe napięcie pracy Ue 1-4. Miejsce przełączania: 250
VAC

Environmental conditions

Stopień ochrony IP67
 Temperatura otoczenia -5...85 °C

Functional safety

B10d (EN ISO 13849-1) BSE 74.1: 10 mln cykli
przełączania

General data

Dopuszczenie / zgodność CCC
CE
CSA
 Norma podstawowa IEC 60947-5-1
 Wersja Styk szybkostrawny
 Zasada działania 1-4. Miejsce przełączania:
Parametry mechaniczne

Internet www.balluff.com
 Balluff Germany +49 (0) 7158 173-0, 173-370
 Balluff USA 1-800-543-8390
 Balluff China +86 (0) 21-50 644131

Material

Materiał obudowy Aluminium
 Materiał obudowy, ochrona powierzchni Anodowane
 Materiał popychacza 1-4. Miejsce przełączania: Stal
nierdzewna (1.4034)
 Materiał styku 1-4. Miejsce przełączania: Złoty

Mechanical data

Element przełączający 1-4. Miejsce przełączania: BSE
74.1
 Kierunek najazdu wzdłuż, równoległe do
powierzchni przykręcenia
 Kołnierz, przewodzenie 1 wyjście gwintowane M16
 Liczba pozycji przełączania 4x e-dach
 Montaż pionowo
 Odległość krzywki - krawędź odniesienia 1-4. Miejsce przełączania:
2.30...2.80 mm
 Prędkość najazdu 1-4. Miejsce przełączania: 10
m/min
 Rodzaj popychacza 1-4. pozycja przełączania: e-
dach
 Siła wyzwiania przełącznika 1-4. Miejsce przełączania: 8 N
 Średnia żywotność mechaniczna 14 1-4. Miejsce przełączania: 10
mln przełączeń

Range/Distance

Powtarzalność 1-4. Miejsce przełączania:
±0.02 mm

Podawanie wartości MTTF- / B10d nie stanowi wiążącego zapewnienia o właściwościach i/lub żywotności produktu; są to jedynie wartości ustalone doświadczalnie, bez charakteru zobowiązującego. Na podstawie tych wartości nie przedłuża się również okresu przedawnienia roszczeń z tytułu wad ani nie wpływa to na ten okres w jakiegokolwiek innej formie.

Informujemy, iż wymienione produkty nie są same w sobie podzespołami bez-

Łączniki krzywkowe
BNS 819-B04-E10-46-13
Kod artykułu: BNS04H1

BALLUFF

pieczeństwa w myśl dyrektywy maszynowej 2006/42/EG art. 2c. Możliwe jest jednak dzięki dwukanałowemu zastosowaniu produktów zbudowanie odpow-

wiednich struktur według EN 13849-1 o wysokim poziomie wydajności.

Wiring Diagram

