

Łączniki krzywkowe
BNS 813-B08-R12-72-10-01
Kod artykułu: BNS023Z

BALLUFF

Mechanical data

Element przełączający	1. Miejsce przełączania: BSE 61 2-8. Miejsce przełączania: BSE 30.0
Kierunek najazdu	Pionowo do powierzchni przykręcania
Kołnier, przeprowadzenie	1 wyjście gwintowane M25
Montaż	Poziomo
Number of switching positions	8x Rolka Parametry mechaniczne
Odległość krzywki - krawędź odniesienia	1-8. Miejsce przełączania: 2.50...3.00 mm


Prędkość najazdu	1-8. Miejsce przełączania: 60 m/min
Rodzaj popychacza	1-8. pozycja przełączania: rolka
Siła wyzwiania przełącznika	1. Miejsce przełączania: 15 N 2-8. Miejsce przełączania: 20 N
Średnia żywotność mechaniczna	1-8. Miejsce przełączania: 30 mln. przełączeń

Range/Distance

Powtarzalność	1-8. Miejsce przełączania: ±0.01 mm
----------------------	-------------------------------------

Wiring Diagrams

BSE 61



BSE 30.0

