



1) Krawędź odniesienia, 2) 1. pozycja przełączania



Basic features

Dopuszczenie / Zgodność	CE UKCA CCC WEEE
Norma podstawowa	IEC 60947-5-1
Wersja	Styk szybkosprawny
Zasada działania	1-13. Miejsce przełączania: Parametry mechaniczne

Display/Operation

Wskaźnik zadziałania	1-13. Miejsce przełączania: brak
----------------------	----------------------------------

Electrical connection

Rodzaj przyłącza	1-13. Miejsce przełączania: Przyłącze śrubowe
------------------	--

Electrical data

Mechaniczna funkcja przełączania	Przerwa podwójna izolowane galwanicznie jeden styk zwierny i jeden styk rozwierny Styk przełączny dwuobwodowy
Prąd ciągły	1-13. Miejsce przełączania: 6 A
Szybkość przełączania	1-13. Miejsce przełączania: 300/ min
Znamionowe napięcie pracy Ue	1-13. Miejsce przełączania: 250 VAC

Environmental conditions

Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia	-5...85 °C

Functional safety

B10d (EN ISO 13849-1)	BSE 30.0: 30 mln. cykli przełączania
-----------------------	---

Material

Materiał obudowy	Aluminium, Anodowane
Materiał obudowy, ochrona powierzchni	Anodowane
Materiał popychacza	1-13. Miejsce przełączania: Stal nierdzewna (1.4034)
Materiał styku	1-13. Miejsce przełączania: Srebro czyste, połączane

Łączniki krzywkowe
BNS 819-B13-R12-72-10
Kod artykułu: BNS04Z1

BALLUFF

Mechanical data

Element przełączający	1-13. Miejsce przełączania: BSE 30.0
Kierunek najazdu	Pionowo do powierzchni przykręcania
Kołnierz, przewodzenie	1 wyjście gwintowane M25
Montaż	Pionowo
Number of switching positions	13x Rolka Parametry mechaniczne
Odległość krzywki - krawędź odniesienia	1-13. Miejsce przełączania: 2.50...3.00 mm

Prędkość najazdu	1-13. Miejsce przełączania: 60 m/min
Rodzaj popychacza	1-13. pozycja przełączania: rolka
Siła wyzwiania przełącznika	1-13. Miejsce przełączania: 20 N
Średnia żywotność mechaniczna	1-13. Miejsce przełączania: 30 mln. przełączeń

Range/Distance

Powtarzalność	1-13. Miejsce przełączania: ± 0.01 mm
---------------	---

Wiring Diagrams

BSE 30.0

