



1) Krawędź odniesienia, 2) Pierścień uszczelniający, 3) Przepust kablowy, 4) Ozn. Bezp. punkt przełączania, 5) Suwak zapobiegający krystalizacji



Basic features

Dopuszczenie / Zgodność	CE UKCA CCC WEEE
Norma podstawowa	IEC 60947-5-1
Wersja	Bezpieczeństwo DIN EN 60204-1
Zasada działania	1-3. Miejsce przełączania: Parametry mechaniczne

Display/Operation

Wskaźnik zadziałania	1-3. Miejsce przełączania: brak
-----------------------------	---------------------------------

Electrical connection

Rodzaj przyłącza	1-3. Miejsce przełączania: Przyłącze śrubowe
-------------------------	---

Electrical data

Prąd ciągły	1-3. Miejsce przełączania: 6 A
Szybkość przełączania	1-2. Miejsce przełączania: 160/ min 3. Miejsce przełączania: 300/min
Znamionowe napięcie pracy Ue	1-3. Miejsce przełączania: 250 VAC

Environmental conditions

Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia	-5...85 °C

Functional safety

B10d (EN ISO 13849-1)	BSE 30.0: 30 mln. cykli przełączania BSE 85: 1 mln. cykli przełączania
------------------------------	--

Material

Materiał obudowy	Aluminium, Anodowane
Materiał obudowy, ochrona powierzchni	Anodowane
Materiał popychacza	1-3. Miejsce przełączania: Stal nierdzewna (1.4034)
Materiał styku	1-2. Miejsce przełączania: Srebro czyste 3. Miejsce przełączania: Srebro czyste, połącane

Łączniki krzywkowe
BNS 813-D03-E12-62-20-02
 Kod artykułu: BNS04JF

BALLUFF

Mechanical data

Element przełączający	1-2. Miejsce przełączania: BSE 85 3. Miejsce przełączania: BSE 30.0
Kierunek najazdu	wzdłuż, równoległe do powierzchni przykręcenia
Kołnierz, przeprowadzenie	2 wyjścia gwintowane M20
Montaż	Pionowo
Number of switching positions	3x E-Dach Parametry mechaniczne
Odległość krzywki - krawędź odniesienia	1-3. Miejsce przełączania: 4.50...5.00 mm

Prędkość najazdu

1-3. Miejsce przełączania: 30 m/min

Rodzaj popychacza

1-3. pozycja przełączania: e-dach

Siła wyzwiania przełącznika

1-2. Miejsce przełączania: 30 N
3. Miejsce przełączania: 20 N

Średnia żywotność mechaniczna

1-2. Miejsce przełączania: 1 mln. przełączeń
3. Miejsce przełączania: 30 mln. przełączeń

Range/Distance

Powtarzalność

1-2. Miejsce przełączania: ± 0.02 mm
3. Miejsce przełączania: ± 0.002 mm

Wiring Diagrams

