



Łączniki krzywkowe  
**BNS 813-D03-D16-100-10-01**  
 Kod artykułu: BNS00U5

**BALLUFF**

**Mechanical data**

<b>Element przełączający</b>	1. Miejsce przełączania: BSE 61 2-3. Miejsce przełączania: BSE 30.0
<b>Kierunek najazdu</b>	wzdłuż, równoległe do powierzchni przykręcenia
<b>Kołnier, przeprowadzenie</b>	2 wyjścia gwintowane M25
<b>Montaż</b>	Pionowo
<b>Number of switching positions</b>	3x Dach Parametry mechaniczne
<b>Odległość krzywki - krawędź odniesienia</b>	1-3. Miejsce przełączania: 4.50...5.00 mm
<b>Odległość pierwszego trzpienia</b>	30 mm

<b>Prędkość najazdu</b>	1-3. Miejsce przełączania: 40 m/min
<b>Rodzaj popychacza</b>	1-3. pozycja przełączania: dach
<b>Siła wyzwania przełącznika</b>	1. Miejsce przełączania: 15 N 2-3. Miejsce przełączania: 20 N
<b>Wymiary</b>	120 x 90 x 83 mm
<b>Średnia żywotność mechaniczna</b>	1-3. Miejsce przełączania: 30 mln. przełączeń

**Range/Distance**

<b>Powtarzalność</b>	1-3. Miejsce przełączania: ±0.02 mm
<b>Rozstaw przełączników</b>	16 mm

**Wiring Diagrams**

BSE 61



BSE 30.0

