



1) Krawędź odniesienia, 2) Pierścień uszczelniający



### Basic features

Dopuszczenie / Zgodność	CE UKCA CCC WEEE
Norma podstawowa	IEC 60947-5-1
Wersja	Styk szybko sprawny
Zasada działania	1-8. Miejsce przełączania: Parametry mechaniczne

### Display/Operation

Wskaźnik zadziałania	1-8. Miejsce przełączania: brak
----------------------	---------------------------------

### Electrical connection

Rodzaj przyłącza	1-8. Miejsce przełączania: Przyłącze śrubowe
------------------	---

### Electrical data

Mechaniczna funkcja przełączania	Jednostykowy zestyk przełączny
Prąd ciągły	1-8. Miejsce przełączania: 0.1 A
Szybkość przełączania	1-8. Miejsce przełączania: 200/ min
Znamionowe napięcie pracy Ue	1-8. Miejsce przełączania: 250 VAC

### Environmental conditions

Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia	-5...85 °C

### Functional safety

B10d (EN ISO 13849-1)	BSE 74.1: 10 mln. cykli przełączania
-----------------------	---

### Material

Materiał obudowy	Aluminium, Anodowane
Materiał obudowy, ochrona powierzchni	Anodowane
Materiał popychacza	1-8. Miejsce przełączania: Stal nierdzewna (1.4034)
Materiał styku	1-8. Miejsce przełączania: Złoty

### Mechanical data

Element przełączający	1-8. Miejsce przełączania: BSE 74.1
Kierunek najazdu	wzdłuż, równoległe do powierzchni przykręcenia
Kołnierz, przeprowadzenie	1 wyjście gwintowane M16
Montaż	Pionowo
Number of switching positions	8x Rolka Parametry mechaniczne
Odległość krzywki - krawędź odniesienia	1-8. Miejsce przełączania: 2.30...2.80 mm
Odległość pierwszego trzpienia	26 mm
Prędkość najazdu	1-8. Miejsce przełączania: 60 m/ min
Rodzaj popychacza	1-8. pozycja przełączania: rolka
Siła wyzwalania przełącznika	1-8. Miejsce przełączania: 8 N
Wymiary	72 x 96 x 48 mm
Średnia żywotność mechaniczna	1-8. Miejsce przełączania: 10 mln. przełączeń

Łączniki krzywkowe  
**BNS 819-B08-R08-46-13**  
Kod artykułu: BNS0215

# BALLUFF

Range/Distance

---

Powtarzalność

1-8. Miejsce przełączania:  $\pm 0.05$   
mm

Rozstaw przełączników

8 mm

## Wiring Diagrams

