



1) Krawędź odniesienia



**Basic features**

Dopuszczenie / Zgodność	CE UKCA CCC WEEE
Norma podstawowa	IEC 60947-5-1
Wersja	Styk szybko sprawny
Zasada działania	1-3. Miejsce przełączania: Parametry mechaniczne

**Display/Operation**

Wskaźnik zadziałania	1-3. Miejsce przełączania: brak
----------------------	---------------------------------

**Electrical connection**

Rodzaj przyłącza	1-3. Miejsce przełączania: Przyłącze śrubowe
------------------	---

**Electrical data**

Mechaniczna funkcja przełączania	Jednostykowy zestyk przełączny
Prąd ciągły	1-3. Miejsce przełączania: 5 A
Szybkość przełączania	1-3. Miejsce przełączania: 200/ min
Znamionowe napięcie pracy Ue	1-3. Miejsce przełączania: 250 VAC

**Environmental conditions**

Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia	-5...85 °C

**Functional safety**

B10d (EN ISO 13849-1)	BSE 70.1: 10 mln. cykli przełączania
-----------------------	---

**Material**

Materiał obudowy	Aluminium, Anodowane
Materiał obudowy, ochrona powierzchni	Anodowane
Materiał popychacza	1-3. Miejsce przełączania: Stal nierdzewna (1.4034)
Materiał styku	1-3. Miejsce przełączania: Srebro czyste

Łączniki krzywkowe  
**BNS 819-B03-R08-40-11**  
Kod artykułu: BNS01U2

# BALLUFF

## Mechanical data

Element przełączający	1-3. Miejsce przełączania: BSE 70.1
Kierunek najazdu	wzdłuż, równoległe do powierzchni przykręcenia
Kołnier, przewodzenie	brak
Montaż	Pionowo
Number of switching positions	3x Rolka Parametry mechaniczne
Odległość krzywki - krawędź odniesienia	1-3. Miejsce przełączania: 2.30...2.80 mm
Odległość pierwszego trzpienia	13 mm

Prędkość najazdu	1-3. Miejsce przełączania: 60 m/min
Rodzaj popychacza	1-3. pozycja przełączania: rolka
Siła wyzwiania przełącznika	1-3. Miejsce przełączania: 8 N
Wymiary	40 x 42 x 48 mm
Średnia żywotność mechaniczna	1-3. Miejsce przełączania: 10 mln. przełączeń

## Range/Distance

Powtarzalność	1-3. Miejsce przełączania: ±0.05 mm
Rozstaw przełączników	8 mm

## Wiring Diagrams

