

1) Krawędź odniesienia, 2) 1. pozycja przełączania, 3) Ozn. Bezp. punkt przełączania



Basic features

Dopuszczenie / Zgodność	CE UKCA CCC WEEE
Norma podstawowa	IEC 60947-5-1
Wersja	Bezpieczeństwo DIN EN 60204-1
Zasada działania	1-5. Miejsce przełączania: Parametry mechaniczne

Display/Operation

Wskaźnik zadziałania	1-5. Miejsce przełączania: brak
----------------------	---------------------------------

Electrical connection

Rodzaj przyłącza	1-5. Miejsce przełączania: Przyłącze śrubowe
------------------	---

Electrical data

Prąd ciągły	1-5. Miejsce przełączania: 6 A
Szybkość przełączania	1-5. Miejsce przełączania: 300/ min
Znamionowe napięcie pracy Ue	1-5. Miejsce przełączania: 250 VAC

Environmental conditions

Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia	-5...85 °C

Functional safety

B10d (EN ISO 13849-1)	BSE 30.0: 30 mln. cykli przełączania BSE 61: 30 mln. cykli przełączania
-----------------------	--

Material

Materiał obudowy	Aluminium, Anodowane
Materiał obudowy, ochrona powierzchni	Anodowane
Materiał popychacza	1-5. Miejsce przełączania: Stal nierdzewna (1.4034)
Materiał styku	1-2. Miejsce przełączania: Srebro czyste 3-5. Miejsce przełączania: Srebro czyste, połączane

Łączniki krzywkowe
BNS 813-B05-R12-72-10-02
 Kod artykułu: BNS023E

BALLUFF

Mechanical data

Element przełączający	1-2. Miejsce przełączania: BSE 61 3-5. Miejsce przełączania: BSE 30.0
Kierunek najazdu	Pionowo do powierzchni przykręcania
Kołnier, przeprowadzenie	1 wyjście gwintowane M25
Montaż	Poziomo
Number of switching positions	5x Rolka Parametry mechaniczne
Odległość krzywki - krawędź odniesienia	1-5. Miejsce przełączania: 2.50...3.00 mm


Prędkość najazdu	1-5. Miejsce przełączania: 60 m/min
Rodzaj popychacza	1-5. pozycja przełączania: rolka
Siła wyzwalańia przełącznika	1-2. Miejsce przełączania: 15 N 3-5. Miejsce przełączania: 20 N
Średnia żywotność mechaniczna	1-5. Miejsce przełączania: 30 mln. przełączeń

Range/Distance

Powtarzalność	1-5. Miejsce przełączania: ±0.01 mm
----------------------	-------------------------------------

Wiring Diagrams

BSE 61



BSE 30.0

