




włacznik magnetyczny 52FY31-V4A

■ włacznik magnetyczny



Wymiary



Dane techniczne

Parametry	
Wskaźnik stanu przełączenia	zestyk zwierny
Zgodność norm i dyrektyw	
Zgodność z normami	
Normy	
Warunki otoczenia	
Temperatura otoczenia	-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Specyfikacja mechaniczna	
Materiał obudowy	Stal nierdzewna 316
Stopień ochrony	IP69K
Wskazówka	Do użytku z czujnikami 50FY41-V4A-6, 50FY41-V4A-12, 50FY41-V4A-50

Data publikacji: 2022-06-30 Data wydania: 2022-06-30 : 915925_poi.pdf

Patrz „Uwagi ogólne dotyczące informacji o produktach firmy Pepperl+Fuchs”.

Grupa Pepperl+Fuchs
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Niemcy: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

 PEPPERL+FUCHS