

Łączniki krzywkowe
BNS 813-B05-R12-72-22-05
Kod artykułu: BNS023F

BALLUFF

Mechanical data

Element przełączający	1-5. Miejsce przełączania: BSE 85
Kierunek najazdu	Pionowo do powierzchni przykręcania
Kołnierz, przewodzenie	1 wyjście gwintowane M25
Montaż	Poziomo
Number of switching positions	5x Rolka Parametry mechaniczne
Odległość krzywki - krawędź odniesienia	1-5. Miejsce przełączania: 2.50...3.00 mm
Odległość pierwszego trzpienia	50 mm

Prędkość najazdu	1-5. Miejsce przełączania: 60 m/min
Rodzaj popychacza	1-5. pozycja przełączania: rolka
Siła wyzwiania przełącznika	1-5. Miejsce przełączania: 30 N
Wymiary	116 x 90 x 77 mm
Średnia żywotność mechaniczna	1-5. Miejsce przełączania: 1 mln. przełączeń

Range/Distance

Powtarzalność	1-5. Miejsce przełączania: ±0.02 mm
Rozstaw przełączników	12 mm

Wiring Diagrams

