

Łączniki krzywkowe
BNS 819-B04-R08-46-10
Kod artykułu: BNS01Y0

BALLUFF

Mechanical data

Element przełączający	1-4. Miejsce przełączania: BSE 69.1
Kierunek najazdu	wzdłuż, równoległe do powierzchni przykręcenia
Kołnier, przewodzenie	1 wyjście gwintowane M16
Montaż	Pionowo
Number of switching positions	4x Rolka Parametry mechaniczne
Odległość krzywki - krawędź odniesienia	1-4. Miejsce przełączania: 2.30...2.80 mm
Odległość pierwszego trzpienia	26 mm

Prędkość najazdu	1-4. Miejsce przełączania: 60 m/min
Rodzaj popychacza	1-4. pozycja przełączania: rolka
Siła wyzwiania przełącznika	1-4. Miejsce przełączania: 8 N
Wymiary	72 x 64 x 47 mm
Średnia żywotność mechaniczna	1-4. Miejsce przełączania: 10 mln. przełączeń

Range/Distance

Powtarzalność	1-4. Miejsce przełączania: ±0.05 mm
Rozstaw przełączników	8 mm

Wiring Diagrams

