



1) Otwór wyciekowy, 2) Szczegóły montażu łącznika wtykowego, 3) zawarty w komplecie, 4) niezamontowany, 5) Szczegóły mocowania przewodu

### Basic features

<b>Opis skrócony</b>	Komplet części zamiennych do Plunger probe
<b>Zakres dostawy</b>	Blokada pozycji Okrągła końcówka Nakrętka M18x1 (2x) 3x sprężyna (mięka, średnia, twarda)
<b>Zastosowanie</b>	do stałego ogranicznika Plunger Probe

### Environmental conditions

<b>Temperatura otoczenia</b>	0...60 °C
------------------------------	-----------

### Material

<b>Materiał</b>	Stal Mosiądz Brąz Stal nierdzewna
<b>Materiał obudowy</b>	Mosiądz, Chromowane Stal, Brąz, Stal nierdzewna, Chromowane
<b>Ochrona powierzchni</b>	Chromowane

### Mechanical data

<b>Maks. moment dokręcania</b>	35 Nm
<b>Siła sprężyny</b>	27.04 N
<b>Szczegóły instalacji</b>	Śruby
<b>Ugięcie sprężyny</b>	30 mm
<b>Układ zaciskowy</b>	Śruby
<b>Wielkość</b>	M18x1
<b>Wymiary</b>	Ø 18 x 125.3 mm
<b>Średnia żywotność mechaniczna</b>	1 mln. przełączeń

### Remarks

Szywność sprężyny: niska = 0,172 N/mm średnia = 0,665 N/mm wysoka = 0,980N/mm  
 Dostępne tylko jako zestaw SET: SET015A BAV BP-PH-00093-01 zawiera: 1 szt. BAM FS-XE-005-M8-2-01R (okrągła końcówka) 1 szt. BES M08MI-PSC40B-S49G SET015F BAV BP-PH-00093-02 zawiera: 1 szt. BAM FS-XE-005-M8-2-01R (okrągła końcówka) 1 szt. BES M08MI-PSC40B-BP00,2-GS04 SET017R BAV BP-PH-00093-11 zawiera: 1 szt. BAM FS-XE-005-M8-2-01R (okrągła końcówka) 1 szt. BES M08MI-NSC40B-S49G SET017T BAV BP-PH-00093-12 zawiera: 1 szt. BAM FS-XE-005-M8-2-01R (okrągła końcówka) 1 szt. BES M08MI-NSC40B-BP00,2-GS04  
 Części zamienne dostępne oddzielnie: 3 x komplet sprężyn (lekki, średni, ciężki)- BAM FS-XE-005-M8/RK2 3 x komplet sprężyn, podkładka, końcówka okrągła -BAM FS-XE-005-M8/RK1 3 x komplet sprężyn, podkładka, końcówka płaska - BAM FS-XE-005-M8/RK3 3 x komplet sprężyn, podkładka, końcówka klinowa - BAM FS-XE-005-M8/RK4 3 x komplet sprężyn, podkładka, końcówka gwintowana - BAM FS-XE-005-M8/RK5