

Łączniki krzywkowe
BNS 813-B03-R12-61-A-22-03
Kod artykułu: BNS02K9

BALLUFF

Mechanical data

Element przełączający	1-3. Miejsce przełączania: BSE 85
Kierunek najazdu	wzdłuż, równoległe do powierzchni przykręcenia
Kołnierz, przewodzenie	brak
Montaż	Pionowo
Number of switching positions	3x Rolka Parametry mechaniczne
Odległość krzywki - krawędź odniesienia	1-3. Miejsce przełączania: 4.50...5.00 mm
Odległość pierwszego trzpienia	12 mm

Prędkość najazdu	1-3. Miejsce przełączania: 60 m/min
Rodzaj popychacza	1-3. pozycja przełączania: rolka
Siła wyzwiania przełącznika	1-3. Miejsce przełączania: 30 N
Wymiary	79 x 48 x 73 mm
Średnia żywotność mechaniczna	1-3. Miejsce przełączania: 1 mln. przełączeń

Range/Distance

Powtarzalność	1-3. Miejsce przełączania: ± 0.02 mm
Rozstaw przełączników	12 mm

Wiring Diagrams

